Installationsanleitung ACT-IR424UN

24.06.2009

1. Für Microsoft Windows Vista:

1. Ziehen Sie alle USB-Geräte auf Basis des Chips PL-2303* ab, sodass diese nicht mehr mit Ihrem Computer verbunden sind.
2. Deinstallieren Sie eventuell vorhandene Treiber des PL-2303 (Systemsteuerung → Programme und Funktionen → „PL-2303 USB-to-Serial" deinstallieren)
3. Rechner neustarten
4. Legen Sie die beigelegte CD-ROM ein, lassen Sie den Autostart durchlaufen und befolgen Sie dabei die dortigen Hinweise
5. Von DOM ist der Adapter bereits richtig vorkonfiguriert. Das letzte Programm im Ablauf des Autostarts (Fensterüberschrift lautet in diesem Schritt „ACT-IR224UN Configuration Utility) kann somit einfach geschlossen werden.
6. Prüfen Sie unter (Systemsteuerung → System → Geräte-Manager → Anschlüsse (COM & LPT)), ob alle COM-Anschlussnummern im Bereich 1-8 liegen. Sollte dies nicht der Fall sein, ordnen Sie COM-Anschlussnummern im Bereich 1-8 zu (Systemsteuerung → System → Geräte-Manager → Anschlüsse (COM & LPT) → Prolific USB-to-Serial Comm Port → Anschlusseinstellungen → Erweitert... → COM-Anschlussnummer anpassen)

2. Für Microsoft Windows 2k/XP:

1. Ziehen Sie alle USB-Geräte auf Basis des Chips PL-2303* ab, sodass diese nicht mehr mit Ihrem Computer verbunden sind.
2. Deinstallieren Sie eventuell vorhandene Treiber des PL-2303 (Systemsteuerung → Software → „PL-2303 USB-to-Serial" deinstallieren)
3. Rechner neustarten
4. Legen Sie die beigelegte CD-ROM ein, lassen Sie den Autostart durchlaufen und befolgen Sie dabei die dortigen Hinweise
5. Von DOM ist der Adapter bereits richtig vorkonfiguriert. Das letzte Programm im Ablauf des Autostarts (Fensterüberschrift lautet in diesem Schritt „ACT-IR224UN Configuration Utility) kann somit einfach geschlossen werden.
6. Prüfen Sie unter (Systemsteuerung → System → Hardware → Geräte-Manager → Anschlüsse (COM & LPT)), ob alle COM-Anschlussnummern im Bereich 1-8 liegen. Sollte dies nicht der Fall sein, ordnen Sie COM-Anschlussnummern im Bereich 1-8 zu (Systemsteuerung → System → Hardware → Geräte-Manager → Anschlüsse (COM & LPT) → Prolific USB-to-Serial Comm Port → Anschlusseinstellungen → Erweitert... → COM-Anschlussnummer anpassen)

*: USB-auf-Seriell-Adapter, USB-IR-Adapter, ...